

BLUETTI AC70P ポータブル電源

Designed to Up-level Your Outdoor Experience AC70Pがあれば、どこにいても電力がなくて困ることがありません。 864Whの容量、1000Wの出力でアウトドアや車中泊、自宅での趣味のひとときなど、必要な家電をいつでも使うことができます。軽量で持ち運びやすいデザインが、家庭の便利さを外へ持ち出します。

<b>864Wh</b>	<b>1,000W</b>	<b>2,000W</b>
容量	出力電力	電力リフトモード
<b>8</b>	<b>45分</b>	<b>&lt;45dB</b>
出力ポート数	急速充電0-80%	動作音
<b>5年間</b>	<b>10.7kg</b>	アプリ
保証	本体重量	遠隔操作

# AC70Pの特長

# 超急速充電

急速充電技術により、充電に必要な時間が短くなりました。お出かけ前にバッテリー残量が少ないことに気がついても準備している間に充電が完了します。

#### AC充電 (900W入力時)

480% (45分)

**∮100% (1.5 時間)** 

ソーラー充電 (500W入力時)

4100% (2.2 時間)

## ┃ 電力リフトモードで 最大2,000Wの家電にも対応

定格出力1,000WのAC70Pは、アウトドアや自宅でよく必要になる多くの家電製品を使えます。また、最大2,000Wの消費電力まで稼働できる電力リフトモードにも対応しており、ヘアドライヤーや、電気ケトルなど、高出力の家電も稼働させることができます。



## 高い安全性、信頼性のある LiFePO4と高性能なBMSを搭載

AC70Pには安定性に優れたリン酸鉄リチウムバッテリーを採用しています。充放電サイクル数は3000回※1と10年近く毎日使用できるよう設計されています。また、内蔵しているBMS(バッテリーマネジメントシステム)が高温、過電圧、過負荷、短絡などの潜在的なリスクから電源を保護します。

※13000回充放電を繰り返しても、バッテリーの劣化を80%に保ちます。

- ☑ 過電圧保護
- 高温保護
- 3 過負荷保護
- 短絡保護



## 合計8つの 出力ポートで同時給電

AC70Pは5種類の出力ポートがあり、合計8つのポートを備えていま す。ACコンセント(2つ)、USB-Aポート(2つ)、USB-Cポート(2つ)、シ ガーライターポート(1つ)、ワイヤレス充電パッド(1つ)があり、複数の 機器へ同時に給電することができます。



## 場面に合わせて 選べる充電方法

AC70Pは家庭用コンセント、ソーラーパネル、シガーソケットで自動 車から、発電機、BLUETTIの拡張バッテリーなど、自宅やお出かけ先 でも、状況に合わせた様々な方法で充電することができます。











4.8時間 (最大200W)



発電機 1.5時間 (最大900W)



B80P(拡張バッテリー) 4.8時間 (最大200W)



 $\bigcirc \equiv$ プロジェクター (100W)

M 電気毛布 (60W)





LEDライト (10W)

5.7時間 9.3時間 12.7時間

25回


27.9時間











0.6時間 0.8時間

(800W)

(400W) 1.6時間

7.3時間

\_₩

40回

# 日常生活 / 停電時

ヘアドライヤー (1,200W) × 1

0.6時間





(130W)

4.8時間





ノートパソコン (70W)

8回

(60W) 8.8時間

テレビ

※1電力リフト機能により1,000Wの出力で稼働できます。

(800W)

0.8時間

# 製品仕様

#### 基本仕様

(ッテリー容量	864Wh
zルの種類	LiFePO4(リン酸鉄リチウム)
C+DC 入力	900W Max.
· 電温度	0°C-40°C
<b></b> 牧電温度	-20°C-40°C

#### 中央

出刀	
電力	合計1,000V
電圧	100VA0
電流	10,
周波数	50Hz / 60H
UPS	≤20m
シガーソケット*1	12VDC / 10A
USB-A *2	5VDC / 2.4/
USB-C *2	5 / 9 / 12 / 15 / 20VDC, 3A; 20VDC, 5A
ワイヤレス充電 *1	15W Max

#### 入力

AC入力	100VAC, 9A, 900W Max
周波数	50Hz/60H.
ソーラー入力	12~58V, 500W Max

#### その他

重量	10.7ka
サイズ ( 奥行 x 幅 x 高さ)	314mm×209.5mm×255.8mm
接続方式	Bluetooth

# 推奨ソーラーパネル







# 拡張バッテリー





※AC70Pのバッテリー容量を拡張するものではありません。AC70Pに接続した場合、拡張バッ テリーからAC70Pへの給電専用となります。AC70Pから拡張バッテリーの充電はできません。