

急速充電

1,500W AC充電

急速充電機能により、AC240Pはいつでもすぐに使用可能です。仕事でもプライベートでも、即座に持ち運べる電力を確保し、忙しい日常をサポートします。



1,200Wソーラー充電

太陽の光を効率的に変換し、排気ガスの排出ゼロで環境に優しい充電方法を提供します。晴れた日には、家庭での日常使用からアウトドアでの活動まで、必要な電力を供給することができます。



5種類の充電方法



ACコンセント  
1,500W



ソーラーパネル  
1,200W Max.



自動車から  
12V/24V



ショアパワー  
充電



鉛蓄電池  
12V/24V

注:ショアパワー充電: ケーブル(別売)が必要です。  
接続方法:ショアパワー電源 → ケーブル(別売) → AC240Pの充電ポート

いつでも、どこでも賢く電源管理

6つの主要機能を備えたアプリ



全方位保護設計



製品仕様

基本仕様

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| バッテリー容量  | 1,843Wh (最大拡張10,443Wh)         |
| セルの種類    | LiFePO <sub>4</sub> (リン酸鉄リチウム) |
| AC+DC 入力 | 最大 2,000W                      |
| AC+DC 出力 | 最大 2,100W                      |
| 充電温度     | 0°C~40°C                       |
| 放電温度     | -20°C~40°C                     |

入力

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| 電圧             | 100VAC                                              |
| 電流             | 最大20.0A                                             |
| AC240P<br>AC入力 | 1,500W(付属ACケーブル、高速充電モード)<br>※ <sup>1</sup> 最大2,000W |
| 周波数            | 50Hz / 60Hz                                         |
| UPS 切替時間       | ≤15ms                                               |

※<sup>1</sup> 30A対応のACケーブル(オプション品)と20A以上の電気設備が必要です

出力

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| 電圧          | 100VAC                                       |
| 電流          | 最大 20.0A                                     |
| 定格出力(AC)    | 合計 2,000W                                    |
| 電力リフト機能(AC) | 合計 3,000W                                    |
| AC+DC出力     | 最大 2,100W                                    |
| 周波数         | 50Hz / 60Hz                                  |
| ACコンセント*3   | 2x100V/20A 1xNEMA TT-30                      |
| USB-A*2     | 最大 18W (5V / 3A; 9V / 2A; 12V / 1.5A)        |
| USB-C*2     | 最大 100W (5 / 9 / 12 / 15 / 20V 3A; 20V / 5A) |
| シガーソケット*1   | 12V/10A                                      |
| RVポート*1     | 360W (12VDC / 30A)                           |

その他

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 接続方式         | WiFi / Bluetooth        |
| サイズ(幅*奥行*高さ) | 419.5 x 293.5 x 409.5mm |
| 重量           | 33kg                    |
| 動作高度         | ≤2,000m                 |

注: 予告なく変更される場合があります。



BLUETTI AC240P

True Water-Resistant Power Station  
for the Great Outdoors

1,843Wh-10,443Wh / 2,000W





## AC240P 2,000W | 1,843Wh

### 業界をリードするIP65防塵防水 ポータブル電源

1,843Whの大容量と2,000Wの出力を備えた全天候型ポータブル電源AC240Pは、全方位の強固な保護構造で安全を確保します。

雨の日も晴れの日も、埃や泥、塩害が気になる環境でも水の浸入による内部コンポーネントの損傷を防ぎ、さまざまなシーンで活躍します。

### より速く、高性能で、強力に



### 製品特徴



IP65  
防塵防水性能



1,843Wh-10,443Wh  
バッテリー拡張性



急速充電  
80分で80%まで充電



3,000W  
電力リフト機能



NEMA TT-30ポート、RVポートを搭載



リン酸鉄リチウムイオン電池  
サイクル寿命3500回+



切替時間  
15ms以下



6年間保証



BLUETTI  
アプリ対応



多様な出力  
ポート

### あらゆる電源ニーズに対応

NEMA TT-30とRVポートにより、従来とは異なる新しいポータブル電源の使い方を実現します。

加えて、IP65の防塵防水性能が、どんな場所でも楽しみと快適さを向上させます。どんな環境でも安心して電力を供給でき、アウトドアや非常時の電源としても頼りになります。



### 利用シーン

船上



キャンプ



DIY



車中泊



日常生活



防災対策



### 独立型インバーター

合計2,000Wの電力出力が、自宅、キャンプ、オフィスに必要なほぼすべての家電製品に対応します。さまざまな環境や用途に応じて、生活を豊かにする多様な使い方ができます。



コーヒーマーカー  
900W  
1.6時間



ノートPC  
70Wh  
15回



冷蔵庫  
350W  
4時間



洗濯機  
500W  
2.8時間



電気ケトル  
1,200W  
1.2時間



照明  
100W  
12時間



電動工具  
700W  
2時間



電動丸鋸  
900W  
1.6時間



グラインダー  
400W  
3.5時間



エアブロー  
1,500W  
1時間

### 場面に合わせて自由に拡張

1,843Whのバッテリー容量に、拡張バッテリー(B210P)を最大4台まで接続できます。最大まで拡張すると10,443Whの超大容量になり、アウトドアやキャンプ、車中泊のような利用シーンはもちろん、万が一のとき生じる様々な場面でも柔軟に使えます。

10,443Wh

1\* AC240P + 4\* B210P

